

Камера видеонаблюдения

iCAM DarkMaster FXB2WX 2 Мп

Тип камеры	IP
Процессор	Hisilicon Hi3516EV300
Сенсор	1/2.8" SONY Starvis IMX307 2.2 Мп
Разрешение	1920×1080 [2 Мп]
Тип объектива, фокусное расстояние	Фиксированный – 2.8 мм
Горизонтальный угол обзора	107°
ИК подсветка	Диоды
	2 мощных EXIR диода
	Дальность¹
	до 35 метров
Smart IR	Есть, настраиваемый
	Программное отключение
Мин. уровень освещённости на объекте	<ul style="list-style-type: none"> • 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) • 0.001 лк (при вкл. настройках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) • 0.01 лк (в цветном режиме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170)
Стандарты сжатия видео	H264 / H264+ / H265 / H265+
Битрейт	256 Кбит/с – 8 Мбит/с
Управление потоком	CBR/VBR
Скорость трансляции	1080p/720p – 1-25 к/с
Аудио	Вход
	RCA IN
	Выход
	RCA OUT
Аудио кодеки	G711A / G711U / ADPCM / G726 16k / G726 24k / G726 32k / G726 40k
	Выход питания для микрофона
Аналоговый видео выход	—
Разъем питания	Работает в двух режимах: 1. Вход, 12 В – для питания камеры 2. Выход, 12 В – для подключения внешних устройств (когда камера получает питание по PoE)
Вход/выход тревоги	—
Поддержка SD карт	До 512 Гб
Дополнительные интерфейсы	Сетевой разъем RJ-45, кнопка RESET
ROI	8 зон, 6 уровней сжатия
Маска приватности	4 зоны
Шумоподавление	2DNR: работает в автоматическом режиме 3DNR: 0-255
WDR	True WDR: 0-255
BLC	Многозонный (5 зон), 15 уровней настройки
Режимы «День/Ночь»	По датчику / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим
Профили настроек	Отдельная настройка параметров обработки изображения для дневного и ночного режимов работы

Smart AE	Управление затвором	Вручную / Авто (с ограничением максимального времени экспозиции)
	Электронный затвор	1/5 – 1/20000 с
Переворот изображения		0°, 90° (коридорный режим), 180°
Зеркализование изображения		По вертикали и горизонтали
Детектор движения		Многозонный, 8 уровней чувствительности
Аналитика видеоизображения		<ul style="list-style-type: none"> • SMD – интеллектуальный детектор движения • Детектор закрытия объектива • Аудиодетектор
Протоколы подключения		Private, Onvif (версия 18.12), RTSP
Сетевые протоколы		DHCP, DDNS, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, SNMP, SMTP, SSL/TLS, PPPoE, UPnP, Multicast
Браузеры		Internet Explorer (\geq 8 версия)
Резервное копирование	Email	Отправка снимков по тревоге, 3 получателя
	FTP	Отправка снимков по тревоге
	Dropbox	Отправка снимков по тревоге
Удаленный доступ через P2P		Добавление устройств по ID/QR-коду в приложении для ПК PANDA CMS , мобильном приложении PANDA mobile и сервисе icloud-eye.com
Мобильное приложение		PANDA mobile для Android и iOS; push-уведомления по событиям
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполюсовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу камеры из строя, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики
Класс пылевлагозащиты		IP67
Температурный режим		-45°C ~ +60°C
Рабочий диапазон питания		9 – 15 В
Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)		3.2 Вт / 5.8 Вт
PoE	Стандарт	802.3af
	Класс PoE	3
Габариты		70.9×150.8 мм
Масса нетто		320 г

¹ – значения дальности подсветки на объектах условны, так как находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.



Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте www.ipanda.pro и по ссылке — vk.cc/a7K3mNl

Предупреждения и меры предосторожности

- ✓ В целях безопасности перед монтажом осмотрите корпус камеры, кабеля и место кабельного ввода на предмет отсутствия видимых механических повреждений и признаков неправильной сборки.
- ✓ Избегайте ударов камеры, так как защитное стекло объектива не ударопрочное. Обратите внимание, что наличие дефектов, вызванных ударами камеры, которые привели к повреждению внутренних элементов устройства и потере герметичности, например, разбитие защитного стекла объектива, не является гарантийным случаем и влечет за собой снятие камеры с гарантии.
- ✓ В камерах не реализована функция холодного старта (включение камеры после длительного пребывания на морозе). Перед монтажом или включением камеры после аварийного сбоя при уличной температуре ниже -15°C отогрейте камеру в помещении при комнатной температуре в течение 2-3 часов. При несоблюдении данных требований выход камеры из строя не является гарантийным случаем.
- ✓ Подключайтесь только к стабилизированному источнику электропитания, мощность которого превышает суммарную мощность подключаемых к нему камер.
- ✓ Для настройки угла обзора и резкости изображения на вариофокальных камерах не прикладывайте больших усилий при вращении винтов регулировки, так как это может привести к повреждению механизма объектива камеры.
- ✓ Чтобы избежать преждевременного выхода из строя сенсора камеры, не направляйте объектив на очень яркие объекты и солнце.
- ✓ Для очищения поверхности защитного стекла объектива используйте материалы, предназначенные для чистки оптики (например, безворсовые салфетки), они не повреждают стекло.
- ✓ В случае выявления технических неисправностей или необходимости внесения изменений в систему видеонаблюдения, обратитесь к специализированной монтажной организации или поставщику. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны производиться квалифицированным персоналом.

Сведения об утилизации



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ нормативной документацией изготовителя.

Гарантийный талон

Дата продажи: «_____» 202____г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

M. II.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О), подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
 - ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
 - ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
 - ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
 - ✓ С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

«___» _____ 202__ г. /_____

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя:

Фактический адрес (индекс, город):

Контактные данные: телефон –

Email –

Контактное лицо (Ф.И.О.):

/
