

# STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



## STARK COUNTRY 3000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ  
И ТЕПЛА!

Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Режим ECO для экономии энергии




Программируемые выходы



ЩОДОСЧО

**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- +** Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- +** Широкий диапазон входного напряжения.
- +** Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- +** Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- +** Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- +** Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- +** Программируемые выходные разъемы.
- +** Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **630×438×88 мм (2U)** Вес\* **12,4 кг**

### МОЩНОСТЬ

**3000 ВА**  
**2700 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**

Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, АС

**230 В**

Частота  
**50 Гц**

Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, АС

**230 В**

Частота  
**50 Гц**

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 160 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**1/2/4/6/8 А**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 Online RT (8A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Нагрузка	Количество АКБ			
	6x40 Ач	6x65 Ач	6x100 Ач	6x150 Ач
<b>500 Вт</b>	5ч.	8ч.	13,5ч.	20ч.
<b>1000 Вт</b>	2,5ч.	2,5ч.	6,5ч.	9ч.
<b>1500 Вт</b>	1,5ч.	2ч.	3,5ч.	5,5ч.
<b>2000 Вт</b>	1ч.	1,5ч.	2,5ч.	4ч.
<b>2200 Вт</b>	Менее 1ч.	1ч.	2ч.	3,5ч.

\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\*Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

\*\*\* Комплект креплений для монтажа в стойку приобретается отдельно.

